LEADER 150 START 230V

12V

Überblick

LEADER 150 START 230V
cod. 807538
Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren.
Eigenschaften:
- Auswahlschalterfür normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Technische Daten

ART. NR. 807538	EFFEKTIVER LADESTROM 20 A	SCHALTSTUFEN 2
EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 14 A	ABMESSUNGEN 22,5 - 29 - 20,5 cm
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 80 A	GEWICHT 6,4 kg
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 0,3 KW	MAX STARTSTROM 140 A	EAN ART. NR. 800489788515 5
LEISTUNG BEI START 1,4 KW	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 25 Ah	STÜCK/PALETTE 56 pz/palette
LADESPANNUNG 12 V	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 250 Ah	STÜCK/PALETTE - B 42 pz/palette - B

Lieferumfang