DOCTOR START 530 230V 12V/24V

NEW

Überblick

DOCTOR START 530 230V 12V/24V
cod. 829343
Elektronisches Multifunktionsladegerät, Starter und Tester (BATTERY MANAGER), für Batterien des Typs WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit einer Spannung von 12/24V.
Stellt die vollständige Wartung der Batterien und einen Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs sicher.
Ein unverzichtbares Werkzeug, um eine konstante Stromversorgung beim Batteriewechsel zu unterstützen.
Mit dem LCD-Bildschirm wird die Anwendung einfach und intuitiv.
Eigenschaften:
- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- Test-Funktion von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien;
- Geregelte Spannungsquelle bei Batteriewechseln (Schutz der Bordelektronik);
- Starten aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs.

1 PH 230V

CE-KENNZEICHNUNG

EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

ART. NR. 829343	EFFEKTIVER LADESTROM 75 A	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 1000 A
EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 50 A	SCHALTSTUFEN 7
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 300 A	ABMESSUNGEN 36,5 x 46 x 75,5 cm
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 1,6 KW	MAX STARTSTROM 400 A	GEWICHT 19,5 kg
LEISTUNG BEI START 10 KW	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah	EAN ART. NR. 8056151817617

DOCTOR START 530 230V 12V/24V

LADESPANNUNG 12 / 24 V